

Sette opp bank terminal mot PressisPos

(Verifone VX 820)

1. Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kasse -> Kasseprotokoll -> Den skal settes på 'Paypoint'.
2. Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kasse -> Kassekabel -> Den skal settes på 'Via Ethernet'
3. Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kasse -> Kassehastighet -> Den skal settes på '38400 baud'
4. Sjekk hvilken IP adresse terminal har:
Hold grøntasten inne + 4 for å komme inn på meny. Derifra gå til Terminal Rapport -> Parameterliste -> Der kan du se hvilken IP adressen terminal har fått.
5. Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kommunikasjon -> Komm. type -> den skal settes på 'Ethernet fast IP'.
6. Hvis du ønsker å endre IP adresse på terminalen kan du gå inn på Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kommunikasjon -> Fast IP innst -> TCP/IP Egen. Her kan du legge inn egen IP adresse på terminalen.
HUSK IP adresse må være i hele format. Dvs hvis du skal sette f. eks 192.1.20.2

Må den skrives som 192.001.020.002

Får å sette opp terminalen med riktig IP adresse i PressisPOS gjør du følgende: Innstillinger -> Standardinnstillinger -> Enheter

7. Dersom du skal bruke terminal som Standalone (uten integrert med Kasse) kan du gjøre følgende.

Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kasse -> Kasseprotokoll -> Den skal settes på 'Uten'.

Verifone Yomani

1. Meny -> 5 -> 5 -> 5 -> 2 Kasseprotokoll «Paypoint»
2. Meny -> Administrer -> Endre Parametere -> Kommunikasjon -> Komm. Type Her velger du den komm typen som du ønsker å bruke.
3. Hvis du ønsker å endre IP adresse på terminalen kan du gå inn på Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kommunikasjon -> Fast IP innst -> TCP/IP Egen. Her kan du legge inn egen IP adresse på terminalen.
HUSK IP adresse må være i hele format. Dvs hvis du skal sette f. eks 192.1.20.2

Må den skrives som 192.001.020.002

Får å sette opp terminalen med riktig IP adresse i PressisPOS gjør du følgende: Innstillinger -> Standardinnstillinger -> Enheter

4. Dersom du skal bruke terminal som Standalone (uten integrert med Kasse) kan du gjøre følgende.

Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kasse -> Kasseprotokoll -> Den skal settes på 'Uten'.