

## Sette opp bank terminal mot PressisPos

(Verifone VX 820)

- 1) Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kasse -> Kasseprotokoll -> Den skal settes på 'Paypoint'.
- 2) Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kasse -> Kassekabel -> Den skal settes på 'Via Ethernet'
- 3) Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kasse -> Kassehastighet -> Den skal settes på '38400 baud'
- 4) Sjekk hvilken IP adresse terminal har:  
Hold grøntasten inne + 4 for å komme inn på meny. Derifra gå til Terminal Rapport -> Parameterliste -> Der kan du se hvilken IP adressen terminal har fått.
- 5) Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kommunikasjon -> Komm. type -> den skal settes på 'Ethernet fast IP'.
- 6) Hvis du ønsker å endre IP adresse på terminalen kan du gå inn på Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kommunikasjon -> Fast IP innst -> TCP/IP Egen. Her kan du legge inn egen IP adresse på terminalen.  
HUSK IP adresse må være i hele format. Dvs hvis du skal sette f. eks 192.1.20.2  
Må den skrives som 192.001.020.002

Der etter kan du gå inn innstillinger -> Standardinnstillinger -> Enheter i PressisPos for å sette riktig IP adresse.

*Dersom du skal bruke terminal som Standalone (uten integrert med Kasse) kan du gjøre følgende.*

Meny -> Administrer -> Endre parameter -> Kasse -> Kasseprotokoll -> Den skal settes på 'Uten'.